

Unitate de comandă cu monezi pentru dușuri - Control interactiv SLZA 01N, SLZA 01NZ



Caracteristici:

- control de duș pentru unu până la trei dușuri
- SLZA 01N - pe perete
- SLZA 01NZ - încastrat în perete
- material AISI 304, polisat, AISI 316L la comandă
- în timpul alimentării cu monezi ecranul arată durata plătită, utilizatorul confirmă după ce nu mai introduce monezi prin apăsarea butonului dușului ales sau numai prin apăsarea butonului și aparatul atribuie un duș (funcție de model și programare)
- în cazul unităților cu control direct apa va începe să curgă la dușul ales (sau atribuit) la câteva secunde după apăsarea butonului
- în timpul dușului există posibilitatea de a mai introduce monezi pentru prelungirea duratei (numai în cazul dușurilor cu buton)
- înaintea expirării timpului cumpărat utilizatorul este atenționat că apa urmează să se oprească (4 întreruperi cu 30 de secunde înainte)
- reglarea parametrilor se realizează prin navigarea în meniu cu ajutorul butoanelor de pe unitate, setarea parametrilor și intrarea în meniul service se realizează cu telecomandă
- meniul service: informații statistice despre monezile intrate - acces permanent, reglarea intervalului la care pornesc dușurile după terminarea plății, activarea spălării de igienizare automate, reglarea cursului EURO, reglarea contrastului pentru ecran, posibilitatea opririi separate a dușurilor
- meniul de producție - reglarea posibilității de alegere a dușului (de către utilizator) sau atribuire automată, reglarea grupurilor (și a mărimii acestora), schimbare între control direct sau interactiv, reglarea măsurării (timp sau volum de apă)

Specificații livrare:

SLZA 01N	- cod 88013	unitate de control din oțel inox cu
SLZA 01NZ	- cod 88014	control electronic, compartiment introducere monezi, cutie pentru monezi

Specificații tehnice:

Tensiune de operare:	24 V DC
Putere:	max. 47 W
Tip monezi:	1 sau 2 EURO
Timp de așteptare de la efectuarea plății:	0 - 255 sec.
Timp de utilizare reglabil:	1 sec. - 99 min.

Accesorii necesare

- transformator
- control duș - SLZA 20, SLZA 20H, SLZA 20T, SLZA 21, SLZA 21H, SLZA 21T
- rozetă de duș - SLA 39, SLA 40

Accesorii recomandate:

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 230/24V DC pentru alimentarea a max. 5 unități de spălare
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 230/24V DC pentru alimentarea a max. 9 unități de spălare
SLZ 03	- cod 05030	transformator extern 230/24V DC pentru alimentarea a max. 9 unități de spălare
SLZ 04Y	- cod 05042	transformator pentru șină DIN 230/24V DC pentru alimentarea a max. 5 unități de spălare
SLZ 04Z	- cod 05042	transformator pentru șină DIN 230/24V DC pentru alimentarea a max. 9 unități de spălare
SLZ 04X	- cod 10049	transformator pentru șină DIN 230/24V DC pentru alimentarea a max. 15 unități de spălare
SLD 05	- cod 07050	telecomandă pentru reglarea parametrilor dușurilor cu monezi