

Dușuri cu monezi sau jetoane pentru un duș SLZA 03M, SLZA 03MZ



SLZA 03M




SLZA 03MZ

Caracteristici


- spălare automată de igienizare
- antivandal
- control direct
- după introducerea unei monezi sau unui token apa va începe să curgă la duș în câteva secunde
- cu 30 s înainte de expirarea timpului utilizatorul este atenționat prin întreruperea apei
- unitatea de monede se adaugă, dar nu returnează nicio monedă
- index Z - montaj îngropat
- posibilitate de reglare a parametrilor cu telecomanda SLD 05 (reglarea timpului în funcție de monedă sau de jeton, întârziere oprire, posibilitate de activare a pornirii automate, curs EURO, valoare jeton)
- cu cheie
- pentru uz interior, interval de temperatură +5 până la +40 °C
- material AISI - 304
- la comandă pot fi produse din oțel inox AISI - 316L
- finisaj periat





Schemă de montaj



SLZA 03M



SLZA 03MZ



Specificații tehnice

Camera sau locul specific pentru montarea aparatului de jetoane trebuie masurat conform Index Z

Tensiune de operare

Putere

Acceptă numai monede

265 x 127 x 125 mm

24 V DC

10 W (2,5 W

în standby)

1 și 2 EUR

jeton metalic
(alte monede
numai la cerere
posibil)

0 - 300 sec.,
standard 30 sec.

5 - 1200 sec.

Întârziere oprire

Pe perioada dusului

Specificații livrare

SLZA 03M - cod 88031

aparăt cu monezi cu electronică, suport monezi și cutie monezi, set de 2 chei

SLZA 03MZ - cod 88032

aparăt cu monezi cu electronică, suport monezi și cutie monezi, set de 2 chei,
cadru montaj

Accesorii necesare



SLZA 20

88200

Control duș fără buton piezo
- apă premixată



SLZA 20H

88205

Control duș fără buton piezo
- 2 căi de alimentare, cu mixer



SLZA 20T	88206	Control duș fără buton piezo - 2 căi de alimentare, cu mixer termostatic - cheie pentru strângerea piuliței supapei termostatice SLA 64
-----------------	--------------	---



SLZA 21	88210	Panou de duș din oțel inox fără buton piezo - apă premixată
----------------	--------------	--



SLZA 21H	88215	Panou de duș din oțel inox fără buton piezo - 2 căi de alimentare, cu mixer
-----------------	--------------	--



SLZA 21T	88216	Panou de duș din oțel inox fără buton piezo - 2 căi de alimentare, cu mixer termostatic
-----------------	--------------	--

Accesorii recomandate

SLZ 01Y	- cod 05012	transformator extern 24 V DC pt. max. 1 duș
SLZ 01Z	- cod 05011	transformator extern 24 V DC pt. max. 3 dușuri
SLZ 04Y	- cod 05042	transformator 24 V DC na DIN pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 1 duș
SLZ 04Z	- cod 05041	transformator 24 V DC na DIN pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 3 dușuri
SLZ 04X	- cod 10049	transformator 24 V DC na DIN pentru șină DIN pentru alimentarea a max. 5 dușuri
SLD 05	- cod 07050	remote control for an adjustment of parameters
SLA 64	- cod 06640	cheie pentru strângerea piuliței supapei termostatice (SLZA 20T)
SLZA 50	- cod 88500	set 50 buc. jetoane